

Mehrkanal-Mischverstärker 5x50W

MKMV-5x50



Mehrkanal-Mischverstärker MKMV-5x50

Der neue Mehrkanal-Mischverstärker MKMV-5x50 bietet Ihnen 5 getrennte Ausgangskanäle mit je 50 Watt Leistung an 8 Ohm, 70 V und 100 V. Mittels der 5 Programmwahlschalter können Sie den Leistungsverstärker auf folgende Eingänge schalten und Ihre Quellen auf die Beschallungszonen verteilen:

1. MIC2/AUX1 2. AUX2 3. AUX3 4. AUX4 5. HI-LEVEL1 (100V-Eingang) 6. HI-LEVEL2 (100V-Eingang)
Ein weiterer Mikrofoneingang (MIC1) mit modulationsgesteuerter Aufschaltung wirkt auf alle Endverstärker simultan. Mittels der 5 Prioritätsschalter können Sie festlegen, ob MIC1 zu dem gewählten Programm hinzu gemischt oder dieses modulationsgesteuert während Durchsagen unterdrückt wird.

Jeder Ausgangskanal verfügt neben dem präzisen Lautstärkeeinsteller auch über einen Hoch-Tief-Entzerrer zur Feinjustierung des Klangbildes. Neben dem Betrieb aus dem Netz mit 230V oder 115V AC, 50/60 Hz, ist auch Notstrombetrieb aus 24V DC möglich. Dank seines kompakten Gehäuse-Formats eignet sich der Mischverstärker optimal als Tischgerät oder zur Rack-Montage.

Technische Daten

Nennbelastbarkeit:	5x50W
Übertragungsbereich:	50~15.000Hz \pm 3dB
Inputs:	1/4" Jack, unbalanced; MIC1-2: 1mV, 600ohm AUX1: 200mV, 20Kohm; AUX2: 200mV, 20Kohm AUX3: 200mV, 20Kohm; AUX4: 200mV, 20Kohm cinch unbalanced, HI LEVEL 100V
Outputs:	Speaker Output: 8ohm, 70V, 100V
Klirrfaktor:	Weniger als 1% bei 1 KHz, Nennleistung
Netz-Batteriespannung:	AC 115V/230V 50/60Hz DC 24V (MAX 10% deviation)
Maße:	88x425x345mm
Gewicht:	15 kg

Abbildungen sind nicht bindend! Irrtümer und Änderungen vorbehalten!



Distribution Europa:

VITEC AUDIO GMBH

D-66839 Schmelz, Am Erzweg 9
Tel.: +49 6887/30041-0, Fax: +49 6887/30041-111
www.vitec-audio.de, eMail: info@vitec-audio.de